

FITXA TÈCNICA TECNIPÉS

Analitzador d'humitat MB92

TecniPés MB92 per a laboratori i producció.



ABAST

90 g

LLEGIBILITAT

0,01 % / 0,001 g

ESCALFAMENT

Fibra de carboni IR

TEMPERATURA

40 a 200 °C

MÈTODES

20

MARCA

TecniPés

Galeria del producte



Vista complementària de MB92.

Tecnipés MB92

- Carcassa redissenyada, escalfament de fibra de carboni i cèl·lula de càrrega millorada per a aplicacions exigents.
- Pantalla tàctil capacitiva de 4,3 polzades, protecció amb contrasenya i gestió d'identificadors de mostra i lot.
- Perfils Normal, Ràpid, Rampa i Escalonat; cinc criteris automàtics, temporitzador, manual i lliure.
- Panell de vidre complet i cambra d'escalfament sense eines per facilitar neteja i manteniment.

Prestacions i especificacions

Paràmetre	Especificació
Repetibilitat	0,08 % amb mostra de 3 g; 0,015 % amb mostra de 10 g.
Rang d'humitat	0,01 a 100 %; 0,01 a 1000 % en mode de base seca. MC recomanat: 0,5 a 100 %.
Mètodes i resultats	Biblioteca de 20 mètodes; 200 resultats. Mostra MC%, DC%, RG%, temps, temperatura, pes, mètode, corba i estadístiques.
Ajustos i connexions	Ajust de temperatura a 100 o 160 °C; ajust extern de pes 50 g. RS232, host USB i dispositiu USB.
Dimensions i condicions	Plat Ø90 mm; 210 × 138 × 352 mm; 4,3 kg nets, 6,1 kg transport; 10 a 40 °C; 120 o 240 VAC, 50/60 Hz.
Conformitat	Seguretat IEC/EN 61010-1 i 61010-2-010, CSA i UL equivalents; EMC IEC/EN 61326-1 classe B, FCC part 15 classe A i ICES-003 classe A; marques CSA, CE, RCM i RAEE.

Accessoris

Accessoris	Referència
Agafador del plat	30954234
Funda de protecció en ús	30954269
Kit de calibratge de temperatura	11113857
Cullera / platets d'alumini (50)	30284477 / 30585411
Filtre de fibra de vidre (200)	80850087
Gàbia i platets reutilitzables	80252477 / 80252478 / 80252479
Impressores SF40A i SF40A/BT	30064202 / 30944359
Kit de cristall protector i maletí	31045693 / 31035939

Les imatges, les característiques tècniques i les configuracions poden variar segons la disponibilitat, la versió subministrada o els requisits d'instal·lació. Cal confirmar sempre la configuració final en el pressupost.